

# Radio Microphone

ASTEC

## 160MHz/460MHz DUAL BAND 40kHz DEV Wide FM Receiver



番組中継用FM受信機です。 EIA 1Uハーフサイズ205(W)×44(H)×220(D)mm

### 特長

- 番組中継に使用する40kHzDEVワイドFMの受信機です。
- 160MHz帯、及び460MHz帯の2バンドに対応し、指定の4波を設定出来ます。
- 音声出力は、+4dBu/-20dBu (600ΩBL) と -20dBu (10kΩUBL) の2系統を備えています。
- 受信電界レベル、音声レベルなどのテレメトリ出力、出力OFF制御入力を備えており、外部制御監視が可能です。
- 外部AC電源、外部DC電源、内蔵乾電池による3電源に対応します。
- 専用金具を取り付ける事により、EIAラックマウントに対応可能です。(1U/最大2台)

### 仕様

受信信号	F3E 最大周波数偏移40kHz FM 変調波
受信周波数	160MHz/460MHz帯の1波(4波設定可能)
出力レベル	+4dBu/-20dBu (600Ω平衡) -20dBu (10kΩ不平衡)
ディエンファシス	75μS
周波数特性	±1dB以内(100Hz~7.5kHz)
歪み率	1%以下(100Hz~7.5kHz)
S/N	60dB以上(受信入力電界50dBμ以上)
電源電圧	AC100V±10%(50Hz/60Hz) DC+11V~+16V 乾電池 単3×8本

(製造元) **アステック株式会社**

URL:<http://www.astec-inc.co.jp/>

(販売代理店) **ビーエスインターナショナル株式会社**

BSI

TEL: 045-989-1454

<http://www.bs-inter.com/>

FAX: 045-989-1455

E-Mail : [info@bs-inter.com](mailto:info@bs-inter.com)