

FORUM



放送用コンパクトデジタルミキシングコンソール



FORUMは、AEQの長年にわたる経験とテクノロジーを結集した、トップクオリティのデジタルミキシングコンソールです。

電源内蔵コンパクト設計、シンプルオペレーションで、テレビ、ラジオのオンエアコンソールとして、またプロダクション業務など多彩なアプリケーションに対応します。

特徴

- * 48KHz、24ビット AES/EBU入力にはサンプリングレートコンバーター付属
- * コンソール上の全ての信号のモニター方法を設定可能
- * 各チャンネルに設定可能な4つのルーティングボタン
- * メンテの楽な簡単脱着可能チャンネルモジュール
- * PFLモニタースピーカー、スタジオヘッドフォンアンプ内蔵
- * 2系統のVUメーター及び位相表示 時計、タイマー及びストップウォッチ機能
- * リダンダント電源可能(オプション)
- * トーンジェネレーター及びトークバック回路内蔵
- * チャンネルモジュールは、マイク入力4、テレフォンハイブリッド2を含み最大12本まで実装可能
- * ハイパス、ローパスフィルター、3バンドEQ、コンプリミッター、ノイズゲート内蔵
- * 外部機器のリモコンなどに使用可能な15のソフトキー
- * MADI 双方向ファイバーインターフェースを内蔵可能(オプション)
- * 光アイソレート GPI x8 GPO x8 及び GPOリレー接点 x4
- * デジタルテレフォンハイブリッドモジュールを用意

FORUM



組み合わせ自由な
各モジュール



FR03: MICRO/LINE INPUT MODULE

(最大4本まで)

- 2 MICRO or LINE inputs (切替可能)
- 48 volt Phantom Power ON/OFF (各チャンネル独立).



FR04: ANALOG INPUT MODULE

- 8 line level mono inputs (電子バランス)
- 4 stereo inputs に設定可能



FR05: ANALOG OUTPUT MODULE

- 8 line level mono outputs (電子バランス)
- 4 stereo outputs に設定可能



FR02: DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE

- 4 stereo AES/EBU digital inputs.
- 4 stereo AES/EBU digital outputs.
- 全ての入力にサンプルレートコンバーター内蔵 (トランスバランス)
- AES/EBU or S-PDIF.



FR33: DIGITAL TELEPHONE HYBRID MODULE

(最大2本まで)

- Telephone line connector.
- Telephone set connector.

電源: 100~240V 50/60Hz

SIZE: 702 x 548 x 135

Weight: 最大15Kg (実装モジュールによる)

<お問合せ・ご用命は>

BSI

ビーエスインターナショナル株式会社

Broadcast Supply International

TEL 045-989-1454 / Fax 045-989-1455

URL <http://www.bs-inter.com> E-mail info@bs-inter.com

日本総代理店:

株式会社 パーフェクトサウンド

〒211-0041

川崎市中原区下小田中 5-11-10

TEL: 044-741-1764 FAX: 044-741-1765

<http://www.perfectsound.jp>